



# Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M507

Gérez les solutions professionnelles en toute sécurité et contribuez à faire des économies d'énergie avec le toner HP EcoSmart

Optez pour une imprimante HP LaserJet Enterprise conçue pour gérer les solutions professionnelles de manière fiable et efficace et capable d'économiser de l'énergie avec le toner noir HP EcoSmart. Faites face aux exigences d'une activité en plein essor grâce à une imprimante sur laquelle vous pouvez compter<sup>8</sup>.

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir.

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



HP LaserJet Enterprise M507n



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

## L'impression la plus sécurisée au monde<sup>1</sup>

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter en permanence et arrêter les attaques.
- Le firmware est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

## Coûts réduits, consommation d'énergie réduite

- Restez productif avec des cartouches fiables et faites des économies d'énergie en imprimant avec le toner noir HP EcoSmart<sup>8</sup>.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les toners grande capacité en option<sup>2</sup>.
- Des économies d'énergie supplémentaires : jusqu'à 29 % en plus par rapport aux produits précédents et encore davantage avec la technologie Auto-On/Auto-Off<sup>3</sup>.
- Cette imprimante s'adapte aux espaces restreints pour dynamiser la performance dans tous les espaces de travail.

## L'ensemble de votre parc. Sous votre contrôle.

- Centralisez le contrôle de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin<sup>4</sup>, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Bénéficiez d'informations en matière de coûts d'impression, de comportements, de consommation et augmentez les taux de rendement avec cette imprimante basée sur le cloud.
- Définissez des règles de configuration de sécurité et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc.<sup>5</sup>

## Une productivité supérieure pour permettre à votre entreprise d'évoluer

- Envoyez des travaux d'impression pendant vos déplacements et transmettez-les sur n'importe quelle imprimante de bureau, dotée de la fonction de roaming HP, en toute sécurité<sup>7</sup>.
- N'attendez pas vos documents. Imprimez votre première page en 10 secondes seulement depuis le mode veille qui permet d'économiser de l'énergie.

<sup>1</sup> Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

<sup>2</sup> Toner LaserJet noir grande capacité authentique non fourni; à acheter séparément

<sup>3</sup> Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.

<sup>4</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

<sup>5</sup> HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.hp.com/go/securitymanager](http://www.hp.com/go/securitymanager).

<sup>7</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option.

<sup>8</sup> Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

<sup>9</sup> Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez le site [www.hp.com/go/room](http://www.hp.com/go/room)

<sup>9</sup> Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre aux niveaux d'émissions les moins stricts (les plus élevés) autorisés par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

## Présentation du produit



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise M507n	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Numéro de produit	1PV86A	1PV87A	1PV88A
Vitesse d'impression (noir) <sup>7</sup>	Jusqu'à 45/43 pages par minute (ppm) (lettre/A4) (tous les modèles)		
Panneau de commande	LCD de 2,7 pouces (6,9 cm) avec pavé numérique		Ecran tactile 4,3 pouces (10,9 cm)
Impression recto-verso automatique	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	✓	
Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles	✓		
Bac d'alimentation 3 standard de 550 feuilles	Non disponible		✓
Bac à papier de 550 feuilles en option	Ajout de trois max		
Armoire pour imprimante en option	Ajout d'un accessoire maximum (tous les modèles)		
Capacité d'alimentation (standard/maximum <sup>8</sup> )	Jusqu'à 650/2 300 feuilles		
Compartiment d'intégration matérielle <sup>1</sup>	Non disponible	✓	
Volume de pages mensuel recommandé <sup>9</sup>	De 2 000 à 7 500 pages (tous les modèles)		
Rendement des cartouches <sup>10</sup>	Noir : Env. 5 000/10 000/20 000 (standard/grande capacité/extra grande capacité) (tous les modèles)		
Impression directe sans fil <sup>11</sup> /NFC touch-to-print <sup>12</sup>	En option	Impression directe sans fil intégrée; Fonction Touch-to-print NFC en option	
Wi-Fi <sup>®</sup> double bande avec Bluetooth <sup>®</sup> Low Energy <sup>6</sup>	En option	Intégré	

<sup>1</sup> Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires. L'imprimante HP LaserJet Enterprise modèles M507dn et M507x inclut un compartiment d'intégration matérielle de deuxième génération. Le modèle M507n n'inclut pas de compartiment d'intégration matérielle.

<sup>2</sup> Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

<sup>3</sup> Le bac 3 est fourni en standard uniquement sur le modèle M507x.

<sup>4</sup> L'imprimante HP LaserJet Enterprise modèle M507x est livrée avec un panneau de commandes tactile de 4,3 pouces (10,9 cm) de diagonale. L'imprimante HP LaserJet Enterprise modèles M507n et M507dn est livrée avec un écran de 2,7 pouces (6,9 cm) avec pavé numérique de 24 touches.

<sup>5</sup> L'impression recto verso automatique n'est pas disponible sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M507n.

<sup>6</sup> La fonction Wi-Fi<sup>®</sup> bi-bande avec Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy est proposée en standard sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M507x et en option sur les modèles M507n and M507dn avec l'ajout de l'accessoire BLE/NFC/Sans fil LaserJet HP Jetdirect 3100w (3JN69A). Si vous sélectionnez celui-ci, vous ne pouvez pas sélectionner en plus le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw (J8031A). Les opérations sans fil sont compatibles uniquement avec un fonctionnement à 2,4 GHz et 5 GHz. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. Pour en savoir plus, consultez [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>7</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>8</sup> Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale.

<sup>9</sup> Volume de pages mensuel recommandé : HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement des pièces et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée.

<sup>10</sup> Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>11</sup> L'impression directe sans fil est une fonctionnalité standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M507x. Les modèles M507n et M507dn nécessitent l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct en option pour ajouter la fonction d'impression directe sans fil. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting).

<sup>12</sup> La fonctionnalité Touch-to-print nécessite l'achat d'un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting).

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc).

## Fonctionnalités majeures

Les imprimantes HP ont les meilleurs dispositifs de sécurité de l'industrie<sup>1</sup> ; elles sont toujours sur leurs gardes, et détectent continuellement les menaces pour les bloquer, tout en s'adaptant aux nouvelles. Et seules les imprimantes HP s'auto-guérissent automatiquement des attaques, de sorte que l'informaticien n'a pas besoin d'intervenir.

Une bonne gestion de ressources, c'est la clé d'une entreprise efficace. Vous pouvez contribuer à réduire les coûts et la consommation d'énergie avec une imprimante HP LaserJet conçue pour être plus efficace que les modèles précédents et équipée de toners JetIntelligence. HP, tout comme vous, s'engage à développer l'entreprise.

Les entreprises aiment que les problèmes soient résolus. Vous pouvez garder davantage le contrôle avec un système de gestion robuste et des solutions adaptées aux entreprises modernes.

Des fonctionnalités faciles à utiliser, des impressions ultra-rapides et des options simples pour l'impression mobile vous aideront à faire face à vos activités trépidantes.

### Accessoires

**2MU47A** Assistant d'accessibilité  
**2NR12A** Boîtier de disque dur amovible HP  
**3JN69A** Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w  
**B5L28A** Ports USB HP internes  
**B5L29A** Disque dur crypté HP haute performance  
**F2A72A** Bac à papier 550 feuilles HP LaserJet  
**F2A73A** Armoire pour imprimante HP LaserJet  
**G6W84A** HP 1 GB 90-pin DDR3 DIMM  
**J8030A** Accessoire NFC/Sans fil HP Jetdirect 3000w  
**J8031A** Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw  
**1PV95A** Accessoire USB HP 100 pces M507/M528  
**5EL03A** Disque dur crypté avec validation FIPS (compatible TAA)  
**G6W84A** HP 1GB 90-Pin DDR3 DIMM  
**X3D03A** Lecteur de carte universel USB HP  
**Y7C05A** Lecteur HP HIP2 Keystroke  
**4QL32A** Lecteur de carte logique HP

### Consommables

HP 89A Toner noir LaserJet authentique (env. 5 000 pages) **CF289A**  
 HP89X Toner noir LaserJet authentique grande capacité (env. 10 000 pages) **CF289X**  
 HP89Y Toner noir LaserJet authentique extra grande capacité (env. 20 000 pages) **CF289Y**

### Services

UB6Z2E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans  
 UB6Z3E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans  
 UB6Z4E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans  
 UB6Z5E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 3 ans  
 UB6Z6E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 4 ans  
 UB6Z7E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 5 ans  
 UB7A1E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 3 ans  
 UB7A2E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 4 ans  
 UB7A3E : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 5 ans  
 UB7A4PE : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an PageWide  
 UB7A5PE : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans PageWide  
 UB7A6PE : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 1 an PageWide  
 UB7A7PE : M507 - Service HP pour imprimante LaserJet Enterprise - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 2 ans PageWide  
 UB7B0PE : M507 - Service pour imprimante LaserJet Enterprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 1 an PageWide  
 UB7B1PE : M507 - Service pour imprimante LaserJet Enterprise - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 2 ans PageWide



<sup>1</sup> Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

<sup>2</sup> Toner LaserJet noir grande capacité authentique non fourni : à acheter séparément

<sup>3</sup> Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.

<sup>4</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

<sup>5</sup> HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).

<sup>7</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

<sup>8</sup> Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez le site [hp.com/go/roam](http://hp.com/go/roam)

<sup>9</sup> Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre aux niveaux d'émissions les moins stricts (les plus élevés) autorisés par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

# Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M507

Modèle	HP LaserJet Enterprise M507n	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Référence du produit	1PV86A	1PV87A	1PV88A
AIO functions	Impression		
<b>Impression</b>			
Performance d'impression <sup>13, 14</sup>	<b>Letter:</b> Jusqu'à 45 ppm (par défaut) ; Jusqu'à 52 ppm (HP haute vitesse) <b>Noir; Recto verso:</b> Jusqu'à 36 ipm <b>Noir; Première page imprimée:</b> En 5,9 secondes seulement <b>Noir; Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 65 ppm <b>Noir</b>		
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Noir (normal)</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Noir et blanc (lignes fines)</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Technologie d'impression	<b>Laser; Print resolution technology:</b> 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v.1.7), Apple AirPrint™		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access		
Gestion d'imprimante / HP SureSupply <sup>10</sup>	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée) / Oui		
<b>Connectivité</b>			
Connectivité en standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); Gigabit Ethernet 1 Mbps	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 port Bluetooth Low Energy
Fonctionnalités réseau	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
Fonctionnalités sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Station sans fil monobande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A. Station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A. Station sans fil bi-bande disponible avec le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Fonctionnalité de station sans fil double bande disponible sur le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A	Oui, Wi-Fi intégré avec station sans fil double bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct et BLE.
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>7</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Compatible roaming pour une impression aisée	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Compatible roaming pour une impression aisée; Impression Wi-Fi® Direct
Mémoire	<b>Standard:</b> 512 Mo; <b>Maximum:</b> 1,5 Go de mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM est installé		
Vitesse du processeur	1,2 GHz / <b>Stockage:</b> EMMC 4 Go / <b>Disque dur:</b> Disque dur crypté de 500 Go minimum en option		
Cycle d'utilisation (mensuel) <sup>8</sup>	<b>Letter:</b> Jusqu'à 150 000 pages; <b>Volume de pages mensuel recommandé<sup>9</sup>:</b> 2 000 à 7 500		
<b>Gestion du papier</b>			
Entrée	Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles Standard	Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles, impression recto verso automatique; Jusqu'à 650 feuilles Standard	Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 et 3 de 550 feuilles, impression recto verso automatique; Jusqu'à 1 200 feuilles Standard
Sortie	<b>Standard:</b> Bac de sortie 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard; <b>Transparents:</b> Jusqu'à 75 feuilles		
Options recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	Automatique (standard)	
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non		
Bacs d'alimentation standard	2		3
Types de supports	Papier (bond, coloré, en-tête de lettre, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, brut); Enveloppes; Étiquettes; Papier cartonné; Transparents; Défini par l'utilisateur		
Grammage du support	Bac 1 : de 16 à 53 lb; Bac 2+ : de 16 à 32 lb		
Tailles des supports	Bac 1 : Letter, Legal, Executive, Statement, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch); Bac 2 : Letter, Legal, Executive, Statement, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Bac de 550 feuilles en option : Letter, Legal, Executive, Statement, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Unité recto verso automatique en option : Letter, Legal, 8,5 x 13 pouces		
Formats de support personnalisés	Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : 4,14 x 5,83 à 8,5 x 14 pouces; Bac de 550 feuilles en option 4,14 x 5,83 à 8,5 x 14 pouces		
Dimensions (L x p x h)	16,46 x 14,80 x 11,77 pouces; <b>Maximum:</b> 16,46 x 25,16 x 11,77 pouces		16,46 x 14,8 x 18,94 pouces; <b>Maximum:</b> 16,46 x 25,16 x 18,94 pouces
Poids <sup>2</sup>	24,7 lb	25,5 livres	36,3 lb
Contenu de l'emballage <sup>1</sup>	Imprimante HP LaserJet M507n Enterprise; Toner HP LaserJet authentique (env. 5 000 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballeage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Câble USB-Bft (région APAC uniquement);	Imprimante HP LaserJet M507dn Enterprise; Toner HP LaserJet authentique (env. 5 000 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur les réglementations au Chili (n°AC8); Brochure sur le déballeage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Câble USB-Bft (région APAC uniquement)	Imprimante HP LaserJet M507x Enterprise; Toner HP LaserJet authentique (env. 5 000 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballeage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Câble USB-Bft (région APAC uniquement)
Cartouches de remplacement	HP 89A Toner noir LaserJet authentique (env. 5 000 pages) CF289A; HP89X Toner noir LaserJet authentique grande capacité (env. 10 000 pages) CF289X; HP89Y Toner noir LaserJet authentique extra grande capacité (env. 20 000 pages) CF289Y		
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G; ID garantie A001)		
Energy star certifié	Non	Oui	
Conformité en matière d'économie d'énergie	CECP	Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; Certifié ENERGY STAR®	Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Certifié ENERGY STAR®
Panneau de commandes	Écran LCD QVGA 6,86 cm (2,7") (graphique couleur) avec clavier 24 touches		Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 4,3 pouces (10,92 cm); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil
Écran	Écran LCD QVGA (graphique couleur) 2,7 pouces (6,86 cm)		Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 4,3 pouces (10,92 cm); pivotant (angle réglable)
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes à taille variable en HP PCL, 92 polices internes à taille variable en émulation HP PostScript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Systèmes d'exploitation compatibles	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Pilote d'imprimante séparé PCL6, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://citrixready.citrix.com">http://citrixready.citrix.com</a> , Linux - Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix - Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> , Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS -, Pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles, veuillez consulter le site <a href="http://hp.com/go/upd">http://hp.com/go/upd</a>		
Configuration minimale requise	PC2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; Mac2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;		
Alimentation <sup>4 5</sup>	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré; <b>Power supply required:</b> Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3Hz), 7,5 A; Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A; <b>Consommation électrique<sup>3</sup>:</b> 601 (Impression active), 7,60 (Prêt), 2,61 watts (Veille), 0,06 watt (Arrêt auto), 0,06 watt (Arrêt), 0,73 watt (Arrêt auto/Wake on LAN); <b>Numéro de consommation d'électricité typique:</b> 1,257 kWh/semaine (Blue Angel); 0,420 kWh/semaine (Energy Star 3.0); <b>Meilleure consommation d'électricité technique (TEC):</b> 1,257 kWh/semaine		<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré; <b>Power supply required:</b> Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3Hz), 7,5 A; Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A; <b>Consommation électrique<sup>3</sup>:</b> 601 (Impression active), 7,60 (Prêt), 2,61 watts (Veille), 0,06 watt (Arrêt auto), 0,06 watt (Arrêt), 0,73 watt (Arrêt auto/Wake on LAN); <b>Numéro de consommation d'électricité typique:</b> 1,257 kWh/semaine (Blue Angel); 0,420 kWh/semaine (Energy Star 3.0); <b>Meilleure consommation d'électricité technique (TEC):</b> 1,257 kWh/semaine (Blue Angel); 0,420 kWh/semaine (Energy Star 3.0)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A)		Puissance acoustique émise: 6,8 B(A)
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 50 à 90,5 °F ; Température de fonctionnement recommandée: 59 à 80,6°F ; Température de stockage: -4 à 104 °F ; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80% HR ; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé préparée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WIA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTP; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Bull Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépassement; Liste blanche - Charge uniquement le code réputé bon (DLLs, EXEs...); Connexion Inspector - Permet de s'assurer que les connexions réseau sont sûres; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, HP Printer Security Plugin for Microsoft SCCM, les messages syslog relatifs à la sécurité du périphérique sont traités et accessibles via des outils SIEM comme ArcSight, Splunk, et McAfee(ESM)		

- <sup>1</sup> Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement de 5 000 pages en noir en fonction de la norme ISO/CEI 19752 et de l'impression continue. Le nombre de pages réel varie sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Avec cartouches d'impression
- <sup>3</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115V.
- <sup>4</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- <sup>5</sup> Les meilleures valeurs de consommation normale d'énergie ne sont pas applicables à celles de l'ES 2.0. Cette mesure a été effectuée avec une configuration de l'imprimante optimisée pour l'efficacité énergétique. Un délai de veille minimal a été utilisé, la fonction Wi-Fi Direct a été désactivée et la fonction E/S Actives - Energy Efficient Ethernet a été utilisée.
- <sup>6</sup> Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>7</sup> Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Le client peut acheter un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB.
- <sup>8</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- <sup>9</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>10</sup> HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Uniquement disponible avec les consommables HP authentiques; Accès Internet requis. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/SureSupply>.
- <sup>11</sup> Emissions de classe A de la FCC pour une utilisation dans les environnements grand public, non résidentiels
- <sup>12</sup> Mesure effectuée à l'aide du test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support.
- <sup>13</sup> Mesure obtenue en utilisant la suite bureautique et les tests de fonctionnalités ISO/CEI 24734 à l'exclusion du premier ensemble de documents de test. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote, de la complexité du document, de la taille du support, de l'orientation du support et du type de support. HP High Speed peut nécessiter une mise à niveau FW pour son activation.
- <sup>14</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

4AA7-4782FCCA, Juin 2020, R1

